

Intelligenter Rundsteuerempfänger LCR600

Mit dem LCR600 ist ein hochwertiger Rundsteuerempfänger verfügbar, der sowohl in Anlagen für klassischen Rundsteuerbetrieb als auch in modernen Systemen mit „verteilter Intelligenz“ (VERSACOM) als fernparametrierbare Schaltuhr eingesetzt wird.



LCR600 bestückt
mit 6x25A Relais



Universell einsetzbar
mit 1 bis 6 steckbaren
Schaltrelais



Einfache
Parametrierung im
spannungslosen Zustand



Jahreskalender mit
Dämmerungszeiten zur
Beleuchtungssteuerung



Bis zu 6 x 25 A oder 4 x
40 A universell flexibel
einsetzbare Relais

Funktionalität

- Verarbeitung aller gängigen Rundsteuersysteme und deren spezifischen Impulsraster
- Interne Uhr mit optionaler Pufferung über Supercap oder Batterie, variable Zeitsynchronisation mit VERSACOM Protokoll
- Wochentagsabhängige Schaltprogramme, fernparametrierbar durch VERSACOM-Protokoll
- Jahreskalender mit Dämmerungszeiten zur Beleuchtungssteuerung (Brennzeitkalender)
- Parametrierung und Status – Auslesung über USB Schnittstelle auch im spannungslosen Zustand
- Optische Schnittstelle gemäß EN62056-21 (optional)
- Parametrierung über EEPROM – Modul (optional)
- Lernfunktion und Senderausfallerkennung
- Manipulationsschutz und Überwachung
 - Minütliche Nachführung der Relais auf Sollzustand
 - Schalthandlungszähler für jedes Relais
 - Telegrammspeicher
 - Ereignisspeicher (Netzausfälle, Senderausfall, Unterfrequenz)
- Zyklische Schaltfunktion
- Verzögerung der Schalthandlung gegenüber dem Befehlsempfang
- Wischerfunktion (1 Sek. – 24 Std.)
- Relaisverknüpfungen
- Bedienerfreundliches Auslese- und Parametriertool LCRset6
- Die Ausgabereleais sind steckbar ausgeführt. Eine variable Bestückung mit bis zu 6 Relais (25A potentialfreie Wechselkontakte) oder bis zu 4 Relais (40A Schließer) ist möglich.

Anschlussdaten	Versorgungsspannung U_n Frequenzbereich der Versorgungsspannung Stoßspannungsfestigkeit	230V + 15% ... - 20% 50Hz +2%...-2% 8kV 1,2/50 gemäß DIN EN 61 000-4-5
Filterdaten	Steuerfrequenzbereich Selektion der Steuerfrequenz Funktionsspannung Nichtfunktionsspannung Maximale Steuerspannung	158 Hz – 1600 Hz per Parameter frei wählbar $U_f > 0.5 \% U_n$ $U_{nf} < 0.3 \% U_n$ oder gemäß Vereinbarung 8-15-fache U_f (frequenzabhängig)
Uhrzeitpufferung	Supercap Batterie Genauigkeit	> 48 h im spannungslosen Zustand > 3 Jahre im spannungslosen Zu- stand bei 25 °C, Lebensdauer > 10 Jahre < 2 s/Tag
Ausgangsdaten	Anzahl der Relais Schaltennennspannung U_c Schaltennennstrom I_c Relaiskontaktart (Ruhelage parametrierbar) Klemmenanschlussgröße	1 bis 6 / 1 bis 4 (bistabil) 250V, 50Hz oder 60Hz 25A / 40A bei $\cos \phi = 0,4 .. 1$ 25A Wechsler / 40A Schließer, potentialfrei für 2 x 2,5 mm ² oder 1 x 4 mm ² / 1 x 6 mm ²
Klimatische Belastbarkeit	Betriebstemperatur Lagertemperatur	-20... + 60 °C -30... + 60 °C
Gehäuse		Kleingehäuse nach DIN 43861 Teil 2 (für die Montage auf der Zählertafel oder huckepack auf dem Zählerklemmendeckel), eine Hutschienenmontage ist möglich
Abmessungen		H = 175 mm, B = 107 mm, T = 80 mm

Anschlussplan

